



MANUAL DE INSTALAÇÃO LINHAS INJETA ALUMÍNIO e ABS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

As instalações deverão ser executadas por electricista profissional capacitado seguindo corretamente as instruções. As informações e medidas contidas neste Manual poderão ser alteradas sem aviso prévio, portanto recomenda-se verificar antes da instalação.

1010

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: 9x9cm

1011

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: 10x10cm

1012

1 Lâmpada: AR70/LED
Base: GU10
Nicho: 10x10cm

1013

1 Lâmpada: PAR30/LED
Base: E27
Nicho: 15,5x15,5cm

1014

1 Lâmpada: AR111/LED
Base: GU10
Nicho: 15,5x15,5cm

1015

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: 7,5x7,5cm

1019

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: Ø8,5cm

1030

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: Ø8,5cm

1040

1 Lâmpada: Dicroica/LED
Base: GU10
Nicho: 10x10cm

1040-F

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: 10x10cm

1041

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: 11,5x11,5cm

1042

1 Lâmpada: AR70/LED
Base: GU10
Nicho: 11,5x11,5cm

1043

1 Lâmpada: PAR30/LED
Base: E27
Nicho: 17,5x17,5cm

1044

1 Lâmpada: AR111/LED
Base: GU10
Nicho: 17,5x17,5cm

1045

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: 7,5x7,5cm

1050

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: 6x6cm

1051

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: 7,5x7,5cm

1052

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: 9,5x9,5cm

1053

1 Lâmpada: AR70/LED
Base: GU10
Nicho: 9,5x9,5cm

1070

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: Ø8,5cm

1080

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: Ø8,5cm

1090

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: Ø7,5cm

1092

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: Ø7,5cm

1095

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: Ø4cm

1096

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: Ø5cm

1097

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: Ø5cm

2021

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: Ø7cm

2022

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: Ø7cm

2023

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: Ø8,5cm

2024

1 Lâmpada: AR70/LED
Base: GU10
Nicho: Ø8,5cm

2025

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: Ø8,5cm

2026

1 Lâmpada: AR111/LED
Base: GU10
Nicho: Ø12cm

2027

1 Lâmpada: AR70/LED
Base: GU10
Nicho: Ø8,5cm

2028

1 Lâmpada: AR70/LED
Base: GU10
Nicho: Ø10cm

2030

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: Ø10cm

2034

1 Lâmpada: PAR 30/LED
Base: E-27
Nicho: Ø13cm

2035

1 Lâmpada: AR111/LED
Base: GU10
Nicho: Ø13cm

3030

1 Lâmpada: PAR30/LED
Base: E27
Nicho: Ø12,5cm

LINHA ABS

P-10

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: 8,5x8,5cm

P-11

1 Lâmpada: PAR20/LED
Base: E27
Nicho: 12x12cm


P-15

1 Lâmpada: MR11/LED
Base: GU10
Nicho: 8,5x8,5cm

P-70

1 Lâmpada: MR16/LED
Base: GU10
Nicho: 8,5x8,5cm





1. Primeiramente faça o recorte do nicho no forro de gesso, seguindo as especificações da tabela de referência deste manual.



2. Através do recorte, ligue o soquete na fiação elétrica do local.
Certifique-se que os disjuntores da rede elétrica estão desativados



3. Coloque a mola na peça encaixando-a na moldura da luminária.



4. Esta é a mola de fixação da luminária no teto.



5. Encaixe a moldura da luminária no nicho.



6. O encaixe deve ser perfeito ajustando a peça ao teto.



7. Coloque a lâmpada e encaixe no soquete, completando a ligação elétrica.



Finalize a instalação, ligue a corrente elétrica e acenda para testar.



Procedimento semelhante se aplica na instalação de peças que precisam de nicho redondo.